

GP1

Personlig GPS tracker i litet format



GPS+AGPS+LBS-positionering

Hitta snabbt och exakt rätt plats



Röstsensor

Aktivera avlyssningsläge via SMS



SOS-larm

SOS-knapp för uppringning vid nödläge



Vattensäker till IP65

Vattenbeständig design säkerställer stabil drift även i svåra miljöer



Tvåvägskommunikation

Med mikrofon och högtalare som möjliggör tvåvägskommunikation



Larm för fall

Larm skickas om enheten känner av ett fall

Användning



Personlig säkerhet



Camping



Vid ensamma och utsatta arbeten



GSM-specifikationer

| | |
|--------------------|---|
| GSM-frekvens | 850/900/1800/1900 MHz |
| GPRS | Klass 12, TCP/IP |
| Minne | 32 + 32 Mb |
| Fasfel | RMSPE <5, PPE <20 |
| Max uteffekt | GSM850/GSM900:33 ±3 dBm GSM1800/GSM1900:30 ±3 dBm |
| Max frekvensfel | ±0,1 ppm |
| Mottagarkänslighet | Klass IIRBER 2 % (-106 dBm) |

GPS-specifikationer

| | |
|------------------------|--|
| Chipset | High sensitivity chip |
| Frekvens | L1, 1575,42 MHz C/A-kod |
| GPS-kanal | 66 |
| Lokalisering: exakthet | <10 meter |
| Spårning: känslighet | -165 dBm |
| Åtkomst: känslighet | -148 dBm |
| TIFF (open sky) | Mv. het start ≤1 s. Mv. kall start ≤ 32 s. |

Övriga specifikationer

| | |
|------------------------|--|
| Avstånd för röstsensör | ≤5 meter |
| Knapp | 1 x SOS, 1 ström PÅ/AV |
| Antenn | Inbyggd quad-band GSM-antenn, GPS keramisk antenn |
| LED | Status-LED |
| Ström för laddare | 5 VDC/1 A |
| Arbetstemperatur | -20 °C ~ 70 °C |
| Batteri | 900 mAh/3,8 V |
| Drifttid | 6 dagar (WiFi-positionering, lokaliseringsdata laddas upp med 10 minuters intervall) |
| IP-klassning | IP65 |
| Mått | 69,0 (L) x 41,0 (B) x 16,0 (H) mm |
| Vikt | 70 g |

Kontakt

FENDIO
Gripenbergsgatan 16
56136 Huskvarna
Tel: 0768 55 87 51
Mail: info@fendio.se
Webb: www.fendio.se www.fendiotrack.se